


무용접 레듀서 NO.50 설명

NO.50



| 동심 레듀서 (NO.50) | | | 비고 |
|----------------|------|------------|-------|
| 사이즈 | | E - E (mm) | |
| 65A | 50A | 64 | |
| 80A | 65A | 64 | |
| 100A | 80A | 76 | |
| | 65A | 76 | |
| 125A | 100A | 114 | |
| | 80A | 114 | |
| | 65A | 114 | |
| 150A | 125A | 102 | |
| | 100A | 102 | |
| | 80A | 102 | |
| | 65A | 102 | |
| 200A | 150A | 190 | |
| | 125A | 190 | |
| | 100A | 190 | |
| | 80A | 152.4 | 캡 레듀서 |
| | 65A | 152.4 | 용접 |
| 250A | 200A | 220 | |
| | 150A | 220 | |
| | 125A | 177.8 | 캡 레듀서 |
| | 100A | 177.8 | 용접 |
| | 80A | 177.8 | |
| | 65A | 177.8 | |

NO.W50



| 동심 레듀서 (NO.W50) | | |
|-----------------|------|------------|
| 사이즈 | | E - E (mm) |
| 350A | 150A | 356 |
| | 200A | 356 |
| | 250A | 356 |
| | 300A | 356 |
| 400A | 200A | 356 |
| | 250A | 356 |
| | 300A | 356 |
| | 350A | 356 |
| 450A | 250A | 381 |
| | 300A | 381 |
| | 350A | 381 |
| | 400A | 381 |
| 500A | 300A | 508 |
| | 350A | 508 |
| | 400A | 508 |
| | 450A | 508 |
| 600A | 400A | 508 |
| | 450A | 508 |
| | 500A | 508 |